



GEBRUIKERS HANDLEIDING

Slimme Schakelaar PROF-it LINE 401

“Dé premium Slimme Schakelaar voor afstand besturing van elektrische garage poorten, hekken etc”



Voor de verbinden met de Slimme Smart Schakelaar met de Slimme Smart App van JadrimeX is een wifi verbinding 2,4Ghz noodzakelijk.

Na het instellen en bij het gebruik van afstandsbedieningen, is de verbinding met Wifi niet (meer) nodig. In dat geval kan de Slimme Smart App niet meer worden gebruikt totdat opnieuw een wifi verbinding tot stand is gebracht.

-sluit de Slimme Schakelaar aan op een voeding (standaard is 220V. 12 /24 volt is optie)

-Installeer de Slimme smart App van JadrimeX via de website:

<https://www.jadrimeX.com/slimme-smart-app/>

-voor toevoegen van deze slimme schakelaar, drukt u rechtsboven op '+' add device

De Slimme Schakelaar wordt automatisch gevonden onder de codenaam swinggate opener 2-433.

Werk de procedure af.

Verander de codenaam 2-433 d.m.v. het aantikken van het potloodje (rechtsboven).

Instellingen op de Slimme Smart App via de knop 'settings':

Er zijn 3 typen instellingen mogelijk: Inching, Toggle, Latched

-Inching: Stel een tijd in om automatisch uit te schakelen na één klik voor 2-3600 seconden

-Toggle: druk eenmaal op de knop om te openen, druk nogmaals op de knop om te sluiten

-Latched: druk eenmaal op de knop om te openen, druk op een andere knop om te sluiten

Instellen schakelschema op de Slimme Smart App via de knop 'Timer':

Met de 'Timerknop' kan een weekschema actief worden gemaakt.

Instellen toewijzen van afstandsbedieningen:

Afhankelijk van de ingestelde toepassing maakt u gebruik van afstandsbedieningen met één, twee of meerdere drukknoppen.

Indien u meerdere schakeleenheden in gebruik neemt, dan zijn deze te combineren in één afstandsbediening.

Uitleg knoppen links naar rechts:

Reset learn 2 learn 1



Programmeren van de afstandsbedieningen:

hou de leerknop (learn 1 of 2) op de Schakeleenheid (ontvanger) enkele seconden ingedrukt.

Er zal een blauw lampje op de schakeleenheid gaan knipperen.

Druk vervolgens de knop van de afstandsbediening in voor de duur van 1 seconde. Door de knop nogmaals in te drukken kunt u controleren of de afstandsbediening functioneert.

Afstandsbedieningen verwijderen:

Druk de learn 1 en/ of learn 2 knop in. Het blauwe lampje gaat eerst knipperen en gaat erna uit. Een roodlampje zal oplichten en gaat uit zodra u de learnknop los laat.

Installatie:

Er zijn 2 relais beschikbaar en instelbaar. Deze geven een potentiaalvrij contract.



Aansluitingen van links naar rechts:

1= aansluiting antenne. Indien de schakeleenheid bediend moet worden buiten een stalen mantel of dubbelglas of beton, dan moet een externe antenne worden aangesloten (optie).

Deze is apart verkrijgbaar;

2+3= aansluiting relais 2;

4+5= aansluiting relais 1

6+7= aansluiting voeding. Let op: standaard is aansluiting 220volt. (optie is 7-32 volt)

TECHNISCHE SPECIFICATIE

Ingangsspanning: AC85-250V optie: DC/AC 7V~32V

Radiofrequentie: 433Mhz 433.92MHz

Maximale stroomdoorvoer per relais: 220 Watt/ 10 Amp.

Werktemperatuur: -20°C~70°C

Gebruik het product niet in ruimtes met hoge temperatuur of hoge luchtvochtigheid. Hierdoor kunnen storingen optreden



Slimme Toepassingen

© jadrimex.com / wijzigingen voorbehouden

Dit document is met zorg samengesteld. Toch stelt Jadrimex zich niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden.

Voor vragen neemt u gerust contact op via: info@jadrimex.com of telefoon NL 030 2205901 / telefoon BE 022720550